

# PRiMA LCD SL

## Manipulator LCD do systemów PRiMA



**Manipulator PRiMA LCD SL** oferuje prostą i intuicyjną obsługę systemów alarmowych GENEVO PRiMA. Atrakcyjne wzornictwo i dopracowanie w najdrobniejszych szczegółach powodują, że korzystanie z manipulatora PRiMA LCD SL staje się prawdziwą przyjemnością. Duży i kontrastowy, graficzny ekran z podświetleniem RGB w przejrzysty sposób pokazuje najważniejsze informacje o stanie systemu i umożliwia na dostosowanie manipulatora do indywidualnych preferencji użytkownika. W wariacie PRiMA LCD SL-HUB, manipulator umożliwia obsługę bezprzewodowych urządzeń EVOLINK oferując swobodę bezprzewodowej rozbudowy systemu.



# Cechy manipulatorów PRIMA LCD SL i PRIMA LCD SL-HUB:

- graficzny interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę systemu
- duży ekran graficzny z podświetleniem RGB pozwalający dopasować wygląd do preferencji użytkownika
- podświetlana klawiatura z wygodnymi przyciskami
- duże ikony przedstawiające w czytelny sposób najważniejsze informacje w systemie
- wielokolorowy wskaźnik LED pokazujący ogólny stan systemu
- intuicyjny interfejs użytkownika typu „bankomat”, ułatwiający codzienną obsługę, jak też korzystanie z zaawansowanych funkcji
- sygnalizacja dźwiękowa z regulacją głośności
- klawisze szybkiego dostępu i funkcje HomeControl
- wbudowany kontroler bezprzewodowy EvoLINK (tylko PRIMA LCD SL-HUB)
- kompatybilność z centralami: PRIMA6, PRIMA12, PRIMA16, PRIMA64

## Wybrane dane techniczne manipulatorów PRIMA LCD SL i PRIMA LCD SL-HUB

Wymiary obudowy (SxWxG)	128 x 114 x 16 mm
Napięcie zasilania	12 V DC -15% + 20%
Pobór prądu w stanie gotowości	50 mA (PRIMA LCD SL), 70 mA (PRIMA LCD SL-HUB)
Maksymalny pobór prądu	100 mA (PRIMA LCD SL), 120 mA (PRIMA LCD SL-HUB)
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-1	Stopień 2 (Grade 2)
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	Klasa II
Zakres temperatur pracy	-10...+55 °C
Zakres częstotliwości pracy	869,7 - 8700 MHz (PRIMA LCD SL-HUB)
Moc emitowana	< +6,95 dBm ERP (PRIMA LCD SL-HUB)
Maksymalna wilgotność	93±3%
Masa	190 g

