

Karta Katalogowa

PRiMA LCD WH-BK



Manipulator systemu alarmowego jest z dla użytkownika jednym z najważniejszych elementów, ponieważ za pomocą manipulatora odbywa się codzienna obsługa systemu. Dzięki manipulatorowi PRiMA LCD, system alarmowy PRiMA jest bardzo łatwy i przyjazny w obsłudze.

Dostępny w 3 wariantach koloru podświetlenia wyświetlacza:

- [PRiMA LCD WH-WH](#) - białe podświetlenie ekranu
- [PRiMA LCD WH-BL](#) - niebieskie podświetlenie ekranu

Zobacz również wersję w ciemnej obudowie: [PRiMA LCD GY-WH](#)

Charakterystyka

- graficzny interfejs użytkownika ułatwiający codzienną obsługę systemu,
- duży, podświetlany ekran z czarnym tłem ułatwiający obsługę nawet w ciemnych pomieszczeniach,
- podświetlana klawiatura numeryczna z dużymi, czytelnymi przyciskami,
- ikony przedstawiające w prosty sposób najważniejsze informacje w systemie,
- wskaźnik LED pokazujący ogólny stan systemu,
- sygnalizacja dźwiękowa z regulacją głośności,
- klawisze szybkiego dostępu: wezwanie pomocy, szybkie włączanie czuwania, sterowanie,
- menu HomeControl (tylko PRiMA64LTE i PRiMA64LTE WL).
- centrala alarmowa PRiMA64LTE WL,
- centrala alarmowa PRiMA64LTE,
- centrala alarmowa PRiMA64Q,
- centrala alarmowa PRiMA16Q

Parametry techniczne

Podłączenie	Przewodowe
Typ urządzenia	Wewnętrzne
Źródło zasilania	12 V DC -15% + 20%
Pobór prądu w stanie gotowości	35 mA
Maksymalny pobór prądu	50 mA
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-1	Stopień 2 (Grade 2)
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	Klasa II
Zakres temperatur pracy	+5...+40 °C
Maksymalna wilgotność	93±3%
Masa	165 g
Wymiar (całkowity)	120 x 110 x 28 mm